


## ESP8266 0.91 pouces OLED CP2014



Puce WIFI 1\*0.91 "ESP8266 0.91 pouces OLED CP2014 32 mo Flash ESP 8266 Module Internet des objets carte PCB NodeMcu pour Arduino IOT

<https://www.arduino.cc/en/software> Installer l'IDE toutes options dont pilotes

Fichiers->préférence->paramètres-> URL de gestionnaires de cartes...

[https://arduino.esp8266.com/stable/package\\_esp8266com\\_index.json](https://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json)

Croquis-> inclure bibliothèques-> gérer -> rechercher u8g2-> installer

Outils-> type de carte->gestionnaire de carte->ajouter NODEMCU

Outil -> type de carte ->NODEMCU 1.0 (ESP-12E Module)

Port com -> le nouveau quand on branche la carte

```
//exemple de code
#include <U8g2lib.h>
//U8g2 Contructor
U8G2_SSD1306_128X32_UNIVISION_F_HW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* reset=*/ 16, /* clock=*/ 5, /* data=*/ 4);
// Alternative board version. Uncomment if above doesn't work.
// U8G2_SSD1306_128X32_UNIVISION_F_HW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* reset=*/ 4, /* clock=*/ 14, /* data=*/ 2);
u8g2_uint_t offset; // current offset for the scrolling text
u8g2_uint_t width; // pixel width of the scrolling text (must be lesser than 128 unless U8G2_16BIT is defined
char *text = "MESSAGE DE TEST "; // scroll this text from right to left
int passage =0;
void setup(void) {
  u8g2.begin();
  u8g2.setFont(u8g2_font_logisoso32_tf); // set the target font to calculate the pixel width
  width = u8g2.getUTF8Width(text); // calculate the pixel width of the text
  u8g2.setFontMode(0); // enable transparent mode, which is faster
}
```

```
void loop(void) {
    u8g2_uint_t x;
    //text=text.concat(String(passage));
    u8g2.firstPage();
    do {
        passage=passage+1;
        // draw the scrolling text at current offset
        x = offset;
        u8g2.setFont(u8g2_font_logisoso32_tf); // set the target font
        do {           // repeated drawing of the scrolling text...
            u8g2.drawUTF8(x, 32, text); // draw the scolling text
            x += width;           // add the pixel width of the scrolling text
        } while ( x < u8g2.getDisplayWidth() ); // draw again until the complete display is filled
        u8g2.setFont(u8g2_font_logisoso32_tf); // draw the current pixel width
        u8g2.setCursor(0, 64);
        u8g2.print(width);      // this value must be lesser than 128 unless U8G2_16BIT is set
    } while ( u8g2.nextPage() );
    offset -= 1;           // scroll by one pixel
    if ( (u8g2_uint_t)offset < (u8g2_uint_t) - width )
        offset = 0;         // start over again
}
```

<https://arduinogetstarted.com/tutorials/arduino-http-request>

<https://www.tinkercad.com>